

## LDO 2780

WARNLEUCHTE LDO 2780

### DANE TECHNICZNE

|                 |  |                           |
|-----------------|--|---------------------------|
| Leuchtengruppe  | Leuchtenkategorie                                | Dioden-Lampe (LED)        |
| HOR 121         | Warnleuchte                                      | Ja                        |
| LED Anzahl      | Verschiedene Modi von Blitzen                    | Helligkeitsstufe          |
| 6               | 4  | Tag / Nacht               |
| Betriebsart     | Montageseite                                     | Versorgungsspannung       |
| F-flash         | universal  | 12/24 V                   |
| Nennleistung    | Kabelführung                                     | Betriebstemperaturbereich |
| 12 W, max. 12 W | rundes Kabel 4x0,5 mm <sup>2</sup> , Länge 0,5 m | von -30°C bis +50°C       |
| Arbeitsfrequenz | Helle Farbe                                      | Schutzgrad                |
| 2,5 Hz          | orange   | IP 68                     |

### OPIS

LED Warnleuchte HOR 121/XA2, 12/24 V, orange, 4 Betriebsarten, 2 Helligkeitkräfte: Tag/Nacht. **Lampentyp:** LED

